

Dettaglio Prodotto:

Codice: C00404 Modello: BOOSTER 2600

AVVIATORE PROFESSIONALE E FONTE DI ENERGIA
SUPPLEMENTARE PORTATILE

E' ideale per tutte le applicazioni che richiedono un potente avviatore e/o una fonte di energia supplementare portatile. E' indicato per:

- Avviamenti di soccorso,
- Come fonte di energia supplementare (salva-memorie),
- Come fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12V).

Può essere alimentato tramite collegamento con la presa dell'accendisigari o con la rete elettrica.

Può essere appoggiato ed utilizzato in qualsiasi posizione, in quanto protetto contro le perdite elettrolitiche.

E' dotato di protezione termica automatica da 20A, di circuito di protezione contro i picchi di tensione per proteggere l'elettronica del veicolo e di pulsante di controllo carica a LED luminosi.

Fornisce 2500A di spunto e un minimo di 800A in continuo.

Accessori in dotazione: alimentatore da rete LESA 6A, cavo per accendisigari LESA1, pinze con cavo di rame a sei fili.



Scheda Tecnica:

Codice	C00404
Modello	BOOSTER 2600
Tensione alimentazione (monofase)	230 V
Tensione di utilizzo	12 V
Amperaggio di spunto	2500 A p
Amperaggio continuo	800 A
Voltaggio di carica	max 14,9 V
Tensione di ricarica	12V 1,5 Ah
Alimentatore automatico	LESA 6A
Cavi di ricarica 12V	LESA 1
Pinze isolate	SI
Batteria interna SIGILLATA	12V 22Ah PRO
Protezione sovratensione	SI
Numero di batterie	1
Peso	11 kg
Dimensioni	410x135x310h mm
Lunghezza cavi	870 mm
Sezione cavi	25 mm ²

Accessori:


LESA1

LESA1



372535

LESA6A