

## Dettaglio Prodotto:

Codice: C00406                      Modello: BOOSTER 3100

AVVIATORE PROFESSIONALE E FONTE DI ENERGIA  
SUPPLEMENTARE PORTATILE

E' ideale per tutte le applicazioni che richiedono un potente avviatore e/o una fonte di energia supplementare portatile. E' indicato per:

- Avviamenti di soccorso,
- Come fonte di energia supplementare (salva-memorie),
- Come fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12V).

Può essere alimentato tramite collegamento con la presa dell'accendisigari o con la rete elettrica.

Può essere appoggiato ed utilizzato in qualsiasi posizione, in quanto protetto contro le perdite elettrolitiche.

E' dotato di protezione termica automatica da 20A, di circuito di protezione contro i picchi di tensione per proteggere l'elettronica del veicolo e di pulsante di controllo carica a LED luminosi.

Fornisce 3100A di spunto e un minimo di 1150A in continuo.

Accessori in dotazione: alimentatore da rete LESA 6A, cavo per accendisigari LESA1, pinze con cavo di rame a sei fili, pinza nera con LED.



**Scheda Tecnica:**

Codice	C00406
Modello	BOOSTER 3100
Tensione alimentazione (monofase)	230 V
Tensione di utilizzo	12 V
Amperaggio di spunto	3100 A p
Amperaggio continuo	1150 A
Voltaggio di carica	max 14,9 V
Tensione di ricarica	12V 1,5 Ah
Alimentatore automatico	LESA 6A
Cavi di ricarica 12V	LESA 1
Pinze isolate	SI
Batteria interna SIGILLATA	12V 23Ah
Protezione sovratensione	SI
Numero di batterie	1
Peso	12 kg
Dimensioni	410x135x310h mm
Lunghezza cavi	1550 mm
Sezione cavi	25 mm <sup>2</sup>

**Accessori:**


LESA1

LESA1



372535

LESA6A